



Specificaties Ledvance LED Floodlight Max Radial 45 Aluminium Grijs 1800W 268000lm 45D - 830 Warm Wit | IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 260252   |
| EAN              | 4099854682605  |
| Merk             | Ledvance   |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 1800W 740 R45 WAL |
| Garantie         | 5 jaar   |
| Levensduur (uur) | 115000   |

## Technische Informatie

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd  |
| Netspanning (Volt)    | 330               |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt        | 149               |
| Gradenbundel (graden) | 45                |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)    | 70-79             |
| Lichtkleur            | Wit               |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur      |
| Kantelbaar            | Nee               |
| Powerfactor           | >0.93             |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage                |
| Optische Afdekking       | Clear                               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 800 |
| Breedte (mm) | 660 |
| Hoogte (mm)  | 171 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|